TETRODES, PENTODES & BEAM POWER AMPLIFIERS

TITLE	CATH	Vh	Ih a	Va	Ia m/a	Wa	VG_2	IG_2	WG_2	GM (mA/V)	Ra	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	T/C
3554	IH	4.0	1.0	250		8.0	225			3.0	33000	B5	Pentode	G2	G1	H	H	C/G3					A
3562	IH	4.0	1.0	250	10.0		240	3.0		3.2		B7	H.F. Pentode	m	G1	G3	H	H	C	G2			A
3571	IH	4.0	1.0	250	5.1	3.0	125	1.2	1.0	2.3		B7	Var.mu. R.F. Pentode	m	G1	G3	H	H	C	G2			A
3572	IH	4.0	1.0	250	5.1	3.0	125	1.2	1.0	2.3		B7	Var.mu. R.F. Pentode	m	A	G3	H	H	C	G2			G1
3578	DH	2.0	0.3	150	5.0		150	0.8		3.0		P5	Output Pentode	A	G1	F	F	G2					
3579	DH	6.0	1.3	1250		30	300			2.8		B5	Pentode	G2	G1	F	F	G3					A
3582	IH	4.0	0.65	250	11.5		250	4.25		2.0		B7	Var.mu. H.F. Pentode	m	A	G3	H	H	C	G2			G1
3593	IH	6.3	0.175	200	7.5		130	2.4		3.95		0	U.H.F. Pentode	-	H	C	G1	C	G2	H	A		
3594	IH	6.3	0.175	200	7.5		130	2.4		3.95		0	U.H.F. Pentode	S	H	C	G1	C	G2	H	A		
3599	IH	6.3	2.25	750	160	40	240	30.0	7.0			Spec.	Dual-Tube Pentode										
3626	IH	4.0	2.1	250	72.0	18	275	7.0	3.0	8.5	22000	B7	Output Pentode	-	G1	G2	H	H	C	A			
3630	IH	4.0	2.1	275	70.0	18	275	12.0		11.0		M0	Beam Power Amplifier	H	C	A	G2	G1	m	-	H		
3631	IH	4.0	2.0	250	40.0		250	7.5		9.0		M0	Beam Power Amplifier	H	C	A	G2	A'	m	A"	H		G1
3633	DH	2.0	0.3	150	4.6		150	0.9		5.3		B5	Output Pentode	A	G1	F	F	G2					
3634	IH	4.0	2.1	375	48.0		275	5.0				B7	Output Pentode	-	G1	G2	H	H	C	A			
3635																							
3636																							
3638	IH	4.0	1.95	250	36.0	9	250	5.0		9.5	8000	B7	Output Pentode	H	C	A	-	G1	G2	H			
3647	DH	2.0	0.15	150	5.6	1	150			2.2	19000	B5	Output Pentode	A	G1	F	F	G2					
3648	DH	4.0	2.0	500	-	25	200	-	-	3.9	-	5Pin	Output Pentode	A	G1	F	F	G2					
3649	DH	2.0	0.3	150	15.0	-	150	-	-	1.3	-	5 Pin	Output Pentode	A	G1	F	F	G2					
3652	DH	4.0	1.7	1250	48.0	40	300	6.0	10.0	5.0		B5	R.F. Transmitting Pent.	G2	G1	F	F	G3					A
3653	DH	10.0	2.0	1500	150.0	75	500		20.0	4.0		Spec.	R.F. Transmitting Pent.										
3654	IH	4.0	2.0	750	80.0	25	250						Transmitting Pentode										
3656	DH	4.0	0.25	150	15.0		150			2.0	50000	B5	Output Pentode										